

Technische Information

Mikrofonbuchschaltung:

PIN 1	Mikrofonleitung
PIN 2	PTT-Taste "Empfangskontakt"
PIN 3	PTT-Taste "Sendekontakt"
PIN 4	nicht benutzt
PIN 5	Masse
PIN 6	+ 12 V für Vorverstärker oder Selektivruf

S-Meter-Schaltung:

2,5 mm Klinkenbuchse
innerer Pol = positiv
äußerer Pol = negativ

Empfängerdaten:

Empfindlichkeit	0,5 μ V bei 20 dB SINAD
Nachbarkanalselektion	besser als 70 dB
Intermodulationsabstand	besser als 63 dB
NF-Ausgangsleistung	min 2,5 W / 10% THD

Senderdaten:

Senderleistung FM	4 Watt (stabilisiert)
Frequenzhub FM	1.9 bis 2.1 kHz